

Pa Lăng Điện Cân Bằng Thông Minh FS-Q6L 100kg-600kg



Ghi chú: Xem thêm các cấu hình tay gạt tại trang Các tay điều khiển tùy chọn

FS-Q6L PA LĂNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Tự Động Giảm Tốc

Khi Đến Giới Hạn Trên

Chế Độ Tay Gạt · Chế Độ Nổi · Định Vị Chính Xác · Bảo Vệ Quá Tải · Điều Chỉnh Tốc Độ Vô Cấp · Cảm Biến Quang Điện · Chống Giật Ngược · Bảo Vệ Mất Điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HẠNG MỤC	FS-Q6L010-B6	FS-Q6L020-B6	FS-Q6L030-B6	FS-Q6L050-B6	FS-Q6L060-B6
Tải trọng nâng (Kg)	100	200	300	500	600
Tốc độ nâng (m/phút)	0~16	0~13	0~11	0~10	0~8
Công suất định mức (kW)	0.55	0.75	1.1	1.5	1.5
Hành trình tiêu chuẩn (m)	2.8 (Có Thể Tùy Chỉnh)				

MODEL HẠNG MỤC	FS-Q6L010-B6	FS-Q6L020-B6	FS-Q6L030-B6	FS-Q6L050-B6	FS-Q6L060-B6
Chế độ điều khiển	Tay Cầm Trượt Đồng Trục				
Trọng lượng bản thân (Kg)	37	37	48	48	48
Quy cách xích (mm)	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3
Nguồn điện	Tiêu Chuẩn 1 Pha 220V (3 Pha 380V)				
Cấp làm việc cơ cấu	3m/M6				
Nhiệt độ làm việc (°C)	-10°C ~ 55°C				

Ghi chú: Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo để lựa chọn model. Thông số thực tế vui lòng tham khảo nameplate (nhãn máy) đi kèm sản phẩm.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.